



0 670 12 (Слоновая кость)



0 670 26 (Оранже Пунктум)



0 670 83 (Клен)



0 670 99 (Орех)

Таблица выбора лицевых панелей **стр. 696-704**
Таблица выбора рамок и суппортов **стр. 705-709**

Упак.	Кат. №	Датчики
1	0 670 12	<p>Переключатель со встроенным датчиком движения</p> <p>Используется для управления одной группой освещения из одного или нескольких мест. Включение света производится вручную. Датчик присутствия автоматически выключает освещение через 10 мин. после прекращения обнаружения присутствия человека в комнате. Предназначен для использования в помещениях (подвалы, чердаки, прачечные, кладовки, гостевые комнаты и т.п.), и комнатах (детские, кабинеты и т.п.) где часто забывают выключить освещение</p> <p>Угол обзора: 160° Дальность обнаружения: 8 м Для управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лампами накаливания и галогенными 230 В: 12-150 Вт - лампами с электронным или ферромагнитным трансформатором: 12-150 ВА - светодиодными и компактными люминесцентными лампами: 8-30 Вт (или по суммарному току - максимум 650 mA) <p>Возможно использование ламп разного типа в одной цепи</p>

1	0 670 99	<p>Датчики движения</p> <p>Датчик ЕСО, 3-проводной, мощность 2000 Вт, с нейтралью</p> <p>Соответствует стандарту RT 2012: контролирует уровень естественной освещенности непрерывно, а не только в момент обнаружения</p> <p>Коммутируемая мощность в зависимости от типа ламп:</p> <ul style="list-style-type: none"> — светодиодные и компактные люминесцентные: 0-250 Вт, — светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные, люминесцентные лампы с ферромагнитным или электронным балластом 0-1000 ВА — галогенные 230 В, лампы накаливания: 0-2000 Вт <p>Возможность параллельного подключения до 10 датчиков. Возможность изменения настроек с помощью ИК пультов Кат. № 0 882 30/35</p> <p>Регулирование выдержки времени — от 5 с до 30 мин. Регулирование предельного уровня освещенности — от 5 до 1275 люкс Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,2 Вт</p>
---	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Упак.	Кат. №	Датчики движения (продолжение)
1	0 670 26	<p>Датчик движения двухпроводный, без нейтрали, 250 Вт</p> <p>Для управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светодиодными и люминесцентными лампами: от 3 до 100 Вт - светодиодными и компактными люминесцентными лампами, люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 3 до 250 ВА - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 3 до 250 Вт <p>Возможность параллельного включения до 3 датчиков. Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 мин. Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребление в режиме ожидания 0,02 Вт С функцией или без функции ручного включения/выключения. Функция ручного управления включается и выключается 3-позиционным ползунковым переключателем.</p>
1	0 670 25	<p>Датчик движения трехпроводной, с нейтралью, 400 Вт</p> <p>Для управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - светодиодными и люминесцентными лампами: от 0 до 15 Вт - светодиодными, компактными люминесцентными и галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 0 до 200 ВА - люминесцентными лампами с ферромагнитным или электронным ПРА: от 0 до 150 ВА - галогенными лампами 230 В и лампами накаливания: от 0 до 400 Вт <p>Регулировка выдержки времени от 10 с до 10 мин. Регулировка уровня освещенности от 5 до 1275 люкс Потребление в режиме ожидания: 0,55 Вт</p>
1	0 670 83	<p>Светорегулятор ЕСО, 2-проводной, без нейтрали</p> <p>Обеспечивает управление и регулирование для ламп любого типа:</p> <ul style="list-style-type: none"> — светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп), — галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3-400 ВА, — галогенные 230 В: 3-400 Вт, — люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА — лампы накаливания: 3-400 Вт <p>Используемые режимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> — регулирование интенсивности освещения, — предварительно заданные уровни освещенности (0, 33, 66 и 100 %), — режим ночника (постепенное отключение освещения в течение 1 ч) <p>Запоминание последнего уровня: при включении осветительного прибора уровень освещенности задается равным уровню, который был при отключении</p> <p>Главное включение и выключение света (в течение 2 секунд)</p> <p>Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки Кат. № 0 670 31</p>