

Корпуса MBox



DIS6560026



DIS6560024

Назначение:

- построение розеточных постов.

Особенности:

- позволяет монтировать розетки с механической блокировкой;
- допускает установку розеток с номиналом до 63 А.

Условия монтажа:

- на стену;
- на раму;
- на тумбу;
- на столб.

Чертежи:

- см. на диске.



DIS6570035



DIS6570036



DIS6570038



DIS6580050

| Размер фланца | Номинал устанавливаемых розеток | Число розеток | Тип корпуса | Рассеиваемая мощность, Вт | Наличие двери | Размер отсека модульного оборудования** | Размер, мм ВхШхГ | Комплект поставки | Код |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|---|------------------|---|------------|
| 70x87 84x106* | 16 А, 32 А | 6 | MBox2 | 29 | нет | 16 модулей | 440x363x290 | – 3 кабельных ввода: M16, M25, M32; – клеммная колодка код 43512FV (1 шт.); – заглушка для модульного отсека размером "4 модуля" (1 шт.) | DIS6560026 |
| | 16 А, 32 А | 9 | MBox3 | 42 | есть | 39 модулей | 465x524x382 | | DIS6570038 |
| 136x125 | 16 А, 32 А | 4 | MBox2 | 27 | нет | 16 модулей | 440x363x290 | – кабельный ввод M40; – клеммная колодка (35 мм ² , 5 полюсов, 1 шт.); – заглушка для модульного отсека размером "4 модуля" (2 шт.); – петли для крепления на стену (4 шт.) | DIS6560024 |
| | 16 А, 32 А | 6 | MBox3 | 42 | есть | 39 модулей | 465x524x382 | | DIS6570036 |
| | 16 А, 32 А, 63 А | 5 | MBox3 | 42 | нет | 39 модулей | 465x524x382 | | DIS6570035 |
| | 16 А, 32 А, 63 А | 12 | MBox5 | 56 | есть | 52 модулей | 775x670x400 | | DIS6580050 |

* Установка розеток на 32 А с размером фланца 84x106 возможна после предварительной обработки посадочного места. Процедура обработки показана на стр. 493

** Размер 1 модуля 85x18x68 (ВхШхГ)